

ORIGINAL - PSX PS24W

OSRAM Ersatzteile



OSRAM Ersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL PSX Signallampen. Die Ersatzteile von OSRAM sind Signallampen für verschiedene Anwendungen. Sie überzeugen durch einen hohen und konstanten Lichtstrom.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	5202
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	24 W
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm
Lichtstrom-Toleranz	+10 %; -20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	18.5 mm
Produktgewicht	9.60 g
Länge	46.7 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PG20-1

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Produktdatenblatt

Technologie	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PS24W
---------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899600584
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899600584	ORIGINAL - PSX PS24W	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	13.00 g
4052899600591	ORIGINAL - PSX PS24W	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1472.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

