

ORIGINAL - PSX PSX26W

OSRAM Ersatzteile



OSRAM Ersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL PSX Signallampen. Die Ersatzteile von OSRAM sind Signallampen für verschiedene Anwendungen. Sie überzeugen durch einen hohen und konstanten Lichtstrom.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	6851
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	26 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	24 W
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm
Lichtstrom-Toleranz	+10 %

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	18.5 mm
Produktgewicht	9.60 g
Länge	46.7 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PG18.5d-3

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PSX26W
---------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172160100
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Produktdatenblatt

SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
-------------------------	--

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172160100	ORIGINAL - PSX PSX26W	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	13.00 g
4062172160124	ORIGINAL - PSX PSX26W	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1472.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

