Produktdatenblatt

Lampen mit Metallsockeln -

Originalersatzteil

Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	3796

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	2 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±8 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	12,5 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	1.84 g
Länge	23.9 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BA9s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 hr
Lebensdauer Tc	750 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300891309 | 4050300887470
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891309	OSRA3796	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300891309	ORIGINAL - METAL BASE 3796	Unverpackt 1	9 mm x 9 mm x 23 mm	0.00 dm^3	2.00 g
4008321095718	ORIGINAL - METAL BASE 3796	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	177.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.