

ORIGINAL - METAL BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Entdecke die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für 24-Volt-Bordnetze. Aufgrund des breiten Produktsortiments kommen die Lampen in vielfältige Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	3797
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	3 W
Nennspannung	24 V
Nennleistung	2 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±15 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	17,5 lm
Lichtstrom-Toleranz	±30 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	BA9s
Länge	23.9 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	1.84 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300891668
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891668	OSRA3797	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300891668	ORIGINAL - METAL BASE 3797	Unverpackt 1	23 mm x 9 mm x 9 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321095817	ORIGINAL - METAL BASE 3797	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	177.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM