Produktdatenblatt

ORIGINAL - PSX PSX24W

OSRAM Ersatzteile

OSRAM Ersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL PSX Signallampen. Die Ersatzteile von OSRAM sind Signallampen für verschiedene Anwendungen. Sie überzeugen durch einen hohen und konstanten Lichtstrom.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	2504

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	24 W
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm
Lichtstrom-Toleranz	+10 %; -15 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	18.5 mm
Produktgewicht	9.60 g
Länge	46.7 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PG20-1

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

Einsatzmöglichkeiten

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Technologie	AUX [1)]

[1)] Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PSX24W

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899600560 | 4062172439138
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899600560	ORIGINAL - PSX PSX24W	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm^3	13.00 g
4052899600577	ORIGINAL - PSX PSX24W	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm^3	1472.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.