Produktdatenblatt

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalersatzteil

Kostengünstige Originalersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteneinbau. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	2722MF

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	2 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	10,2 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	1.20 g
Länge	21.6 mm
Sockel (Normbezeichnung)	B8.5d

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Neongrün

Lebensdauer

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lebensdauer B3	1300 hr
Lebensdauer Tc	4000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Stärke der Leiterplatte	1,6 mm
Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321057839 | 4008321096791
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321096791	OSRA2722MF	-	4739312	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321096791	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Unverpackt 1	5 mm x 5 mm x 21 mm	0.00 dm^3	1.00 g
4008321096814	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	145.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.