

ORIGINAL - PSX P13W

OSRAM Ersatzteile



OSRAM Ersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL PSX Signallampen. Die Ersatzteile von OSRAM sind Signallampen für verschiedene Anwendungen. Sie überzeugen durch einen hohen und konstanten Lichtstrom.

Technische Daten

General Product Information

Bestellnummer	828
---------------	-----


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	13 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	13 W
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	250 lm
Lichtstrom-Toleranz	+15% / -20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	15.0 mm
Produktgewicht	9.50 g
Länge	62.6 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PG18.5d-1

Lebensdauer

Lebensdauer Tc	1500 h average
----------------	----------------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt

ECE-Kategorie	P13W
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172094283 4062172419864 4062172418690
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172094283	ORIGINAL - PSX P13W	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.01 dm³	13.00 g
4062172094306	ORIGINAL - PSX P13W	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm³	1472.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

